

Checkliste

- Postkarte BE&NL -

1

Druckvorlage

- ☐ **Export:** Dokument ist in PDF- X3 exportiert
- ☐ **Texte:** Alle Texte sind eingebettet
- ☐ **Farbmodus:** CMYK- Farbmodus ist ausgewählt
- ☐ **Auflösung:** Alle Bilder haben eine Auflösung von mindestens 250 dpi und alle Strichzeichnungen von mindestens 1.200 dpi
- ☐ **Beschnitt:** Das Dokument enthält einen umlaufenden und farbüberfüllten Beschnitt von mindestens 3 mm
- ☐ **Produktionstoleranzen:** Wichtige Text- und Bildelemente sind mind. 3 mm vom Rand entfernt
- ☐ **Vorlagenebene:** Alle Maßlinien, Maßzahlen und Trennlinien der Druckvorlage wurden entfernt
- ☐ **Graue Flächen:** Die grauen Flächen der Vorlage sind freigelassen und weiß
- ☐ **Linienstärke:** Linien haben eine Stärke von mindestens 0,2 pt
- ☐ **Schriftarten:** Es wurden Schriftarten verwendet, die entweder frei verfügbar sind oder bereits zur Verfügung gestellt wurden
- ☐ **PDF- Versionen:** Es ist sowohl ein personalisiertes Beispiel als auch eine Druckversion vorhanden
- ☐ **Seitenreihenfolge:** Mehrseitige Dokumente sind in der richtigen Reihenfolge angelegt
- ☐ **Rechtschreibung und Zeichensetzung:** Rechtschreibung und Zeichensetzung sind überprüft

Checkliste

- Postkarte BE&NL -

2

Postkarte - Besonderheiten

Anschrift

- ☐ **Abstände:** Die Anschrift muss zwischen 5 mm und 8 mm von der rechten Kante des Trennstrichs beginnen und endet mindestens 5 mm vom Sendungsrand
- ☐ **Linksbündigkeit:** Anschrift ist linksbündig, als geschlossener Block mit einem maximalen Zeilendurchschuss von 1,0 mm - 2,5 mm dargestellt
- ☐ **Hintergrund:** Der Hintergrund der Anschrift ist weiß oder in hellen Pastelltönen gehalten (keine Umrahmungen oder Unterstreichungen)
- ☐ **Schriftart:** Die Anschrift ist einheitlich in lateinischen Schriftzeichen und arabischen Ziffern
- ☐ **Länderangaben:** Handelt es sich um eine Inlandssendung, ist keine Länderangabe in der Anschrift vorhanden

Lesezone

- ☐ **Trennstrich:** Der senkrechte, schwarze Trennstrich ist mindestens 1,2 mm breit
- ☐ **Trennstrich:** Der Trennstrich beginnt oberhalb der Codierzone und sollte 40 mm vor dem oberen Sendungsrand enden
- ☐ **Trennstrich:** Der Trennstrich steht mindestens 74 mm vom rechten Sendungsrand entfernt
- ☐ **Trennstrich:** Der Trennstrich muss vollständig frei stehen. Sämtliche Angaben benötigen daher einen Abstand von mindestens 5 mm zum linken und rechten Rand des Trennstriches

Checkliste

- Postkarte BE&NL -

Frankierzone

- ☐ **Verwendung:** Die Frankierzone ist für die Frankierung von Sendungen vorgesehen und muss daher freigehalten werden
- ☐ **Platzierung:** Die Frankierzone befindet sich auf der Aufschriftseite in der rechten oberen Ecke der Sendung
- ☐ **Größe:** Die Frankierzone ist ab dem rechten Rand 74 mm lang und 40 mm breit

Zone für Rücksendeadresse

- ☐ **Verwendung:** Jede Massensendung muss eine vollständige Rücksendeadresse innerhalb der Niederlande/Belgien haben
- ☐ **Platzierung:** Die Zone für Rücksendeadresse befindet sich auf der Aufschriftseite in der linken oberen Ecke der Sendung
- ☐ **Größe:** Die Zone für Rücksendeadresse ist ab dem linken Rand 136 mm lang und 40 mm breit
- ☐ **Rücksendeadresse:** in einer einzigen Zeile und unterstrichen

Codierzone

- ☐ **Platzierung:** Die Codierzone befindet sich auf der Aufschriftseite in der rechten unteren Ecke der Sendung
- ☐ **Größe:** Die Codierzone ist ab dem rechten Rand 140 mm lang und ab dem unteren Rand 20 mm breit
- ☐ **Gestaltung:** Die Codierzone muss frei von jeglichen Angaben sein und ist über die gesamte Fläche weiß zu gestalten